

# Smart Energy Manager (SEM-E)

- Správa více fotovoltaických a hybridních střídačů
- Online monitorování a funkce omezení exportu celého systému
- Flexibilní CT pro projekty různých velikostí
- RS485 a ethernetové připojení



P O W E R  
- I N G O  
T O M O -  
R R O W O

**GROWATT**



[www.ginverter.com](http://www.ginverter.com)

Produktový list	Smart Energy Manager (SEM-E)	
Velikost systému	50KW	100KW
<b>Parametry měřítka</b>		
Nominální napětí	230/400Vac	
Rozsah napětí (L-L)	173~400Vac	
Připojení k síti	3W/N/PE	
Nominální frekvence	50/60 Hz	
Frekvenční rozsah	45~55Hz/55-65 Hz	
<b>Parametry CT</b>		
Max.proud ( detekce CT)	150A	250A
Max. vstupní proud (sekundární výstup CT)	40mA	
Přesnost (při jm. CT proud)	0.5	
CT otvor	24mm	
<b>Komunikace</b>		
RS485	Ano	
Ethernet	Ano	
Max.počet střídačů	10 ks	
Komunikační vzdálenost	RS485: 500m Internetový kabel: 100m	
<b>Obecné parametry</b>		
Rozměry (Š/V/H)	350/330/107mm	
Hmotnost	6kg	
Rozsah provozní teploty	-25°C ... +60°C	
Chlazení	Přirozené chlazení	
Stupeň krytí	IP65	
Relativní vlhkost	0~100%	
CE		

SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD.

A: 2nd & 3rd Floor, Building 4, Jiayu Industrial Zone, Xibianling, Shangwu Village, Shiyan, Baoan District, Shenzhen

T: + 86 755 2747 1900

F: + 86 755 2749 1460 E: info@ginverter.com